

## Programador de Chama Honeywell EC7850A1148

**Supervisão da chama, indicação de status do sistema com auto diagnóstico para solução de problemas.**

- Possui pré-ignição e tempo de pré-purga é determinado pelo Cartão Pré-Purga ST7800A
- Flexibilidade de aplicação e capacidade de interface de comunicação através de Modbus™
- Cinco LEDs fornecem informações do status da sequência
- Anunciação local ou remota de operação e de falha de informação (opcional) pode ser visualizada remotamente pelo display S7800 (não incluso)
- A memória não volátil mantém arquivos de histórico e status de bloqueio após perda de energia
- **Componentes requeridos:** Sub-Base Q7800A,B. Amplificador de Sinal R7847, R7849, R7861 ou R7886. Cartão Pré-Purga ST7800A.

**Aplicação:** Programador

**Frequência:** 50 Hz; 60 Hz

**Faísca de início:** Sim, 5 segundos

**Interlocks:** Lockout

**Verificação do Fluxo de Ar:** Escolha do Usuário

**Aprovação**

**Factory Mutual:** Report No. 1V9AO.AF

**Underwriters Laboratories, Inc:** Component Recognized, File No. MP28; Guide No. MCCZ

| Modelo      | Tensão  | Tipo Piloto | Período de Estabelecimento da Chama |                | Pós-Purga |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
|             |         |             | Principal                           | Piloto         |           |
| EC7850A1080 | 220 Vac | Interrupto  | 3 seg ou 5 seg, ou intermitente     | 3 seg ou 5 seg | 30 seg    |
| EC7850A1072 | 220 Vac | Interrupto  | 3 seg ou 5 seg, ou intermitente     | 3 seg ou 5 seg | 2 seg     |
| EC7850A1122 | 220 Vac | Interrupto  | 3 seg ou 5 seg, ou intermitente     | 3 seg ou 5 seg | 15 seg    |
| EC7850A1148 | 220 Vac | Interrupto  | 3 seg ou 5 seg, ou intermitente     | 3 seg ou 5 seg | 2 seg     |

