

Programador de Chama Honeywell EC7850A1080



Supervisão da chama, indicação de status do sistema com auto diagnóstico para solução de problemas.

- Possui pré-ignição e tempo de pré-purga é determinado pelo Cartão Pré-Purga ST7800A
- Flexibilidade de aplicação e capacidade de interface de comunicação através de Modbus™
- Cinco LEDs fornecem informações do status da sequência
- Anunciação local ou remota de operação e de falha de informação (opcional) pode ser visualizada remotamente pelo display S7800 (não incluso)
- A memória não volátil mantém arquivos de histórico e status de bloqueio após perda de energia
- **Componentes requeridos:** Sub-Base Q7800A,B. Amplificador de Sinal R7847, R7849, R7861 ou R7886. Cartão Pré-Purga ST7800A.

Aplicação: Programador

Frequência: 50 Hz; 60 Hz

Faísca de início: Sim, 5 segundos

Interlocks: Lockout

Verificação do Fluxo de Ar: Escolha do Usuário

Aprovação

Factory Mutual: Report No. 1V9AO.AF

Underwriters Laboratories, Inc: Component Recognized, File No. MP28; Guide No. MCCZ

Modelo	Tensão	Tipo Piloto	Período de Estabelecimento da Chama		Pós-Purga
			Principal	Piloto	
EC7850A1080	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	30 seg
EC7850A1072	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	2 seg
EC7850A1122	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	15 seg
EC7850A1148	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	2 seg

