

Programador de Combustão Honeywell RA890F1346

Programador de combustão da series RA890F

O controle primário fornece proteção contra chamas eletrônicas de estado sólido proteção para queimadores de combustível único ou duplo industriais e comerciais para detecção de chama tipo retificação.

- Usa o princípio de retificação de detecção eletrônica de chamas
- Substitui RA890E na maioria dos aplicativos e é montado em mesma Subbase Q270A1024
- Recicla se o sinal da chama for perdido durante a operação. Falha em estabelecer piloto resulta em um bloqueio
- A verificação de partida segura evita a partida em caso de falha de simulação de chama ocorre no circuito detector de chama
- Inclui proteção embutida contra cruzamento de ignição no sistemas de haste de chama
- Inclui contatos de alarme SPDT
- Circuito de estado sólido
- Monta e remove facilmente com o uso de parafusos de montagem cativos
- A base de montagem é feita de termoplástico forte



Aplicação: controle primário para aplicação de retificação
(Flame Rod, por exemplo)

Dimensões, aproximadas: 5 pol. De altura x 5 pol. De largura x 4 3/4 pol. De profundidade (incluindo subbase) (127 mm de altura x 127 mm de largura x 121 mm de profundidade (incluindo subbase))

Frequência: 50 Hz; 60 Hz

Faixa de temperatura: modelos de 50 Hz -20 F a +105 F; Modelos de 60 Hz -20 F a +115 F (50 Hz Modelos -29 C a +41 C); (Modelos de 60 Hz -29 C a +46 C)

Aprovações

Canadian Standards Association: Certificado CSA: somente modelos de 120 V; Arquivo nº LR1620

Factory Mutual: Aprovado: Relatório nº 17678,19417,19784

Underwriters Laboratories, Inc: Listado pela UL: somente modelos de 120 V; Sem Arquivo.

MP268, Guia No. MCCZ

Modelo	Tensão	Sincronização do interruptor de segurança	Falha de chama Tempo de resposta (seg)	Troca de relé de alarme	Descrição	Substituição SERIES 7800
RA890F1270	120	15	0.8	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890F1288	120	15	3.0	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890F1296	220	15	3.0	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	-
RA890F1304	220	15	0.8	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	-
RA890F1338	120	30	0.8	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890F1346	120	30	3.0	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890F1387	220	15	3.0	SPDT	Retificação, com contatos de alarme	-
RA890F1478	120	15	0.8	SPDT	Retificação, com contatos de alarme, verificação de início rápido e seguro	RM7890A1015

