

Programador de chama Honeywell RM7898A1000

Programador de chama série RM7898 Honeywell

Controle integrado do queimador primário de função completa para gás, óleo, ou aplicações de queimador único de combustível combinado. Incluir Pós-purga programável e recurso de comprovação de válvula. Requer série S7800A Display para programar recursos de VPS e pós-purga.

- As funções incluem sequenciamento automático do queimador, supervisão da chama, indicação de status do sistema, sistema ou autodiagnóstico e solução de problemas.
- Sub-base, amplificador e cartão de purga são necessários para a operação.
- As opções incluem interface de PC, módulo de tela de teclado, dados módulos CONTROLBUS™, módulo de exibição remota, primeiro a sair anunciador expandido e COMBUSTION SYSTEM MANAGER™ Programas.
- Pós-purga programável.
- Cinco LEDs fornecem informações de sequência. Falha de pisca do LED de alimentação código de desligamento de segurança.
- Amplificadores de chama de plug-in intercambiáveis.
- Anúnciação local ou remota de operação e informações de falha.
- A memória não volátil retém arquivos de histórico e status de sequenciamento após perda de potência.
- Capacidade de reinicialização remota opcional.
- Geração de relatório opcional.
- Reciclagem selecionável ou bloqueio na perda de fluxo de ar ou chama.
- Saída do obturador.
- Verificação do interruptor de fluxo de ar.
- Pós-purga programável e recurso de comprovação de válvula com série S7800A Teclado Display (não fornecido).



Aplicação: Controle primário On-Off c / VPS

Período de estabelecimento da chama - Piloto: 4 seg. ou 10 seg.

Intertravamentos: selecionáveis

Pré-ignição: Sim

Pré-purga: determinado pelo cartão temporizador de purga ST7800A

Pós-Purga: programado com display série S7800A

Componentes necessários: Q7800A, B Sub-bases. R7847, R7848, R7849, R7851, R7852, R7861 ou R7886 Amplificador de sinal de chama. Cartão de temporizador de purga de plug-in ST7800A.

Frequência: 50 Hz; 60 Hz (± 10%)

Tipo de piloto: selecionável

Vibração: ambiente de 0,5 G

Faixa de temperatura de envio e armazenamento: -40 ° F a + 140 ° F (-40 ° C a + 60 ° C)

Approvals, Underwriters Laboratories Inc.: Componente reconhecido, Arquivo nº MP268; Guia No. MCCZ.

Aprovações, FCC: FCC Parte 15, Classe B, Emissões.

Aprovações, Swiss RE: Aceitável

Aprovações, Factory Mutual: Relatório nº OX4A5.AF.

Modelo	Tensão	Comentários	Usado com
RM7898A1000/U	120Vac (+10, -15%)	Inclui recurso de anúncio de falha de LED piscando	Amplificadores da série 7800
RM7898A1018/U	120Vac (+10, -15%)	Inclui recurso de anúncio de falha de LED piscando	Amplificadores da série 7800

