



### Servomotor Honeywell LKS 131-08B

Para 1 ou 2 estágios, queimadores à gás ou óleo.

**Aplicação:** Atuador para Damper de Ar

**Voltagem, Frequência:** 230 Vac; 50 Hz/ 60 Hz

**Ângulo de Abertura:** 90°

**Torque:** Até 0.6 Nm

**Tempo de regulação para 90°:** 3 a 38 segundos

**Indicador de Posição Interno**

| Modelo                  | Tempo de Rotação 90°<br>(segundos) | Torque<br>(Nm) | Sentido de<br>Rotação | Comentários                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| LKS 131-05 B 2-5 S3     | 5                                  | 0,6            | Anti-Horário          | -                                      |
| LKS 131-08 B 2-5 S3.1   | 5                                  | 0,6            | Anti-Horário          | Com Plug                               |
| LKS 131-09 B 2-5 S6     | 5                                  | 0,6            | Anti-Horário          | Apenas movimento On/Off                |
| LKS 131-12 B 2-38 S3    | 38                                 | 0,6            | Anti-Horário          | -                                      |
| LKS 131-15 B 6-15 S8    | 15                                 | 0,6            | Anti-Horário          | Switch de limite e<br>potenciômetro 1k |
| LKS 131-16 B 6-15 S5    | 15                                 | 0,6            | Anti-Horário          | -                                      |
| LKS 131-17 B 6-38 S20-2 | 38                                 | 0,6            | Anti-Horário          | Com eixo especial 8mm                  |
| LKS 131-18 B 6-5 S3     | 5                                  | 0,6            | Anti-Horário          | Com eixo especial 8mm                  |

