

TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO ET402A

Transformador de ignição serial ET com cabo de alta tensão

pino de conexão e cabo de alimentação, adequado para ser instalado na caixa de controle do queimador, pode ser amplamente usado com óleo, gás e queimadores de combustível duplo. Permite grande deformação de faísca em queimadores com alta capacidade de fogo ou alta combustão de ar

velocidade. Além disso, gera o menor interferências eletromagnéticas de todos os componentes eletrônicos conhecidos dispositivos de ignição, o que é especialmente importante se o queimador tem de cumprir a norma EN 55014-2. série ET transformador de ignição combina um baixo consumo de energia com uma baixa corrente.

A operação deve ser ignição intermitente, ciclo de trabalho limite de 3 minutos, em que o tempo de ignição é inferior a 1 minuto, significa 33% E.D. em 3 minutos



Modelos:

	ET 401 A	ET 401 A1	ET 402 A	ET 402 A1
Tensão	220V 50/60 Hz	110V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	110V 50/60 Hz
Número de polos	1	1	2	2
Tensão de saída de ignição kV	14	14	2x10	2x10
Correto no secundário	< 40 mA rms			
Frequência secundária	20 kHz			
Pino de conexão de saída de alta tensão	1x Ø1mm Pino		2 x Ø1mm Pino	
E.D	33% E.D. em 3 minutos			
Tipo de cabo de ignição	Plug de cabo, com clipe de travamento automático			
Padrão de isolamento	IP40			
Peso (g)	290		300	

Dimensões:

