



## Trafo de Ignição ZT802 Honeywell Satronic

Trafos de Ignição para aplicação com pequenos queimadores a óleo  
Honeywell Satronic

Frequência de saída: 20 kHz

Max. temperatura ambiente no trabalho: -10 a +60°C

Peso: 230gr

### Lista de peças:

Modelo	Tensão (+10%, -15%)	Frequência de fornecimento (+ / -20%)	Consumo de energia	Tensão secundária $\hat{u}$	Corrente secundária I k	Max. Configuração de centelha mm
ZT801	230V	50 Hz	50 VA	2 x 7 kV	17 mA	3-5 mm
ZT802	240V	50 Hz	50 VA	2 x 7 kV	16 mA	3-5 mm
ZT812	220/240V	50 Hz	50 VA	10 kV	16 mA	2-3 mm
ZT812B	220/240V	50 Hz	50 VA	11,5 kV	17 mA	2-4 mm
ZT815	110/120V	50 Hz	50 VA	8 kV	16 mA	2-3 mm

