



Servomotor Honeywell LKS 118-04B

Para queimadores pequenos, com simples controle de damper de ar (abrir/fechar).

Aplicação: Atuador para Damper de Ar

Voltagem, Frequência: 230 Vac; 50 Hz/ 60 Hz

Ângulo de Abertura: 90°

Torque: Até 0.6 Nm

Tempo de regulação para 90°: 5 segundos

Indicador de Posição

Switch: 2 switches de limite

Modelo	Tensão (V)	Tempo de Rotação 90° (segundos)	Torque (Nm)	Sentido de Rotação	Comentários
LKS 118-05 A 3-5 S5	230	5	0,6	Horário	Com feedback
LKS 118-06 A 3-5 S6	230	5	0,6	Horário	-
LKS 118-03 B 3-5 S3	230	5	0,6	Anti-Horário	-
LKS 118-04 B 3-5 S4	230	5	0,6	Anti-Horário	Com feedback

