+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

R8001S1051/U

Módulo Amplificador de Chama UV Shutter Check

Especificações do produto

Aplicação
Fornece resposta a fotocélula para indicar a presença de chama com autodiagnóstico dinâmico.

Faixa de temperatura de trabalho (°C)
-29 °C a 66 °C

Utilizado Com:
Módulos
R8001A1001/U SLATE Módulo Base
R8001S9001/U SLATE sub-base

Detalhes
Este amplificador é utilizado com a fotocélula Honeywell C7061. O módulo irá apresentar à intensidade e tem uma leitura de sinal de chama de 0,0 a 8,0 VDC, IRI Aceitável.

Aprovações, Underwriters Laboratories Inc. Listado, Arquivo: MP268
Aprovações, Federal Communications Commission Parte 15 , Classe A

Faixa de umidade operacional (% RH): 95 % contínua , sem condensação
Faixa de temperatura de armazenamento e Transporte (C): -40 °C a 66 °C

Tempo de Resposta a Falha Chama (s) 0,8 a 3,0 segundos

Componentes necessários
R8001A1001/U
R8001S9001/U

Vibração: Ambiente 0,5 G

Classificação do Invólucro: Deve ser montado dentro de um invólucro de metal aterrado

Copyright © 2025, Inmar Caldeiras Industriais e Marítimas LTDA.

Estas informações devem ser utilizadas para orientação da descrição do produto. Em caso de dúvida técnica para instalação e aquisição do produto entre em contato com o departamento técnico da Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste documento. Have.2025-A

Inmar- Caldeiras Industriais e Marítimas LTDA
Rua Arthuro Ianni, 35, Bairro Vila Ianni
Itu/SP - CEP: 13313-150