



Servomotor Honeywell LKS 131-16B

Para 1 ou 2 estágios, queimadores à gás ou óleo.

Aplicação: Atuador para Damper de Ar

Voltagem, Frequência: 230 Vac; 50 Hz/ 60 Hz

Ângulo de Abertura: 90°

Torque: Até 0.6 Nm

Tempo de regulação para 90°: 3 a 38 segundos

Indicador de Posição Interno

Modelo	Tempo de Rotação 90° (segundos)	Torque (Nm)	Sentido de Rotação	Comentários
LKS 131-05 B 2-5 S3	5	0,6	Anti-Horário	-
LKS 131-08 B 2-5 S3.1	5	0,6	Anti-Horário	Com Plug
LKS 131-09 B 2-5 S6	5	0,6	Anti-Horário	Apenas movimento On/Off
LKS 131-12 B 2-38 S3	38	0,6	Anti-Horário	-
LKS 131-15 B 6-15 S8	15	0,6	Anti-Horário	Switch de limite e potenciômetro 1k
LKS 131-16 B 6-15 S5	15	0,6	Anti-Horário	-
LKS 131-17 B 6-38 S20-2	38	0,6	Anti-Horário	Com eixo especial 8mm
LKS 131-18 B 6-5 S3	5	0,6	Anti-Horário	Com eixo especial 8mm

