



Servomotor Honeywell LKS 310-13A

Para damper de ar, com alto torque ou aplicações industriais.

Aplicação: Atuador para Damper de Ar

Voltagem, Frequência: 230 Vac; 50 Hz/ 60 Hz

Ângulo de Abertura: 90°

Torque: Até 15 Nm

Tempo de regulagem para 90°: 3.5 a 30 segundos

Indicador de Posição

Modelo	Tensão (V)	Tempo de Rotação 90° (segundos)	Torque (Nm)	Sentido de Rotação
LKS 310-09 A 5-30 S7	230	30	15	Horário
LKS 310-13 A 5-15 S7.1	230	15	15	Horário
LKS 310-15 A 5-30 S1	230	30	15	Horário
LKS 310-19 A 5-15 S1.1	230	15	15	Horário
LKS 310-21 A 5-30 S12	230	30	15	Horário
LKS 310-24 A 5-10 S7.1	230	10	10	Horário
LKS 310-25 A 5-10 S7.1	230	15	15	Horário
LKS 310-29 A 6-15 S6	230	15	15	Horário
LKS 310-33 A 5-7 S12	230	7	7	Horário
LKS 310-16 B 5-7 S11	230	7	7	Anti-Horário
LKS 310-17 B 5-7 S7.1	230	7	7	Anti-Horário
LKS 310-20 B 5-15 S1.1	230	15	15	Anti-Horário
LKS 310-23 B 5-10 S7.1	230	10	10	Anti-Horário
LKS 310-30 B 5-13 S1.2	110	13	13	Anti-Horário
LKS 310-31 B 5-15 S7.1	230	15	15	Anti-Horário
LKS 310-32 B 5-10 S7.1	230	10	10	Anti-Horário

