



## Trafo de Ignição ZT870 Honeywell Satronic

Trafos de Ignição para queimadores a gás atmosféricos Honeywell Satronic

**Tensão:** 220/240V (-15 ... +10%) 50/60 Hz Ou 110/120V (-15 ... +10%) 50/60 Hz;

**Consumo de energia:** 17 mA (220/240V) ou 2 mA (110/120V);

**Temperatura ambiente permitida:** -20°C ... +60°C.

### Lista de peças:

Item	Descrição	Item N°
Transformador de ignição	ZT 870	13000
Ou	ZT 870 110V	13010
Cabo de alimentação	ZT 870 cabo de alimentação 0,3 m	7293001
Cabo de ignição	Cabo de ignição ZT 870 0,3 m	72730
Ign. Alternativa cabo	Cabo de ignição ZT 870 1 m	72710

