

Amplificador de Chama R7847A1025 Honeywell

Amplificadores de Chama R7847 Honeywell



Amplificadores plug-in de estado sólido que respondem às entradas do detector de chama para indicar a presença de chama quando usados com módulos de relé 7800 SERIES.

Conecte ao módulo de relé 7800 por meio do conector da borda da placa de circuito impresso para a orientação adequada.

Aprovações:

Canadian Standards Association: Certificado Arquivo nº LR95329-3

Factory Mutual: Aprovado Relatório nº 1V9A0.AF

Swiss Re: Aceitável

Código	Tempo de resposta de falha de chama (seg.)	Self Checking	Use com Sensor de Chama	Usar com controle de Segurança Primário	Cor
R7847A1025	0.8 seg. ou 1.0 seg.	Não (padrão)	Gás: Varetas de Chama Retificadoras C7004, C7005, C7007, C7008, C7009, Q179	Módulos de relé 7800 SERIES	Verde
R7847A1033	2.0 segs. ou 3.0 segs.	Não (padrão)	Gás: Varetas de Chama Retificadoras C7004, C7005, C7007, C7008, C7009, Q179 Gás, óleo, carvão: Sensor de Chama Ultravioleta C7012A, C	Módulos de relé 7800 SERIES	Verde
R7847A1074	0.8 seg. ou 1.0 seg.	Não (padrão)	Gás: Varetas de Chama Retificadoras C7004,5,7,8 ou 9, Q179 para correspondência de impedância para execuções de fio condutor > 50 'ou Sensor de Chama Ultravioleta C7012A, C	Módulos de relé 7800 SERIES	Verde

